

Kjedesag 230V

UC3551A

2 000 W • 14,5 m/s • 14"

Effektiv kjedesag med verktøyfri justering av kjede eller utskifting av sverd og kjede

Elektrisk sag med mykstart og elektronisk overbelastningsvern. Slank modell med langsgående motor. Effekt på 2000W. Rask og enkel stramming av kjede uten bruk av verktøy. Sverd 350mm og kjedehastighet på 14,5m/s. Egner seg godt til byggeplasser og hjemmebruk



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt	2000 W
Kjedeolje beholder	0,2 L
Maks kjedehastighet ingen belastning	14,5 m/sec
Vekt uten ledning (EPTA)	5,5 kg
Kjededeling	3/8 "
Kjedemåler	0,050 "
Drivledtykkelse	1,3 mm
Antall drivlenker	52
Sverdstørrelse	350 (14") mm
Lydnivå (L _{WA})	101,8 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	90,8 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	2,5 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	5,2 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Produkt dimensjon (L x B x H)	505 x 200 x 220 mm

Brukerfordeler

- Automatisk kjedesmøring.

EAN 0088381660792

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

958492652

SAGKJEDE 1,3MM 3/8"

958035661

Sverd, 14" 35cm, 3/8 -52, 1,3mm

419288-5

Kjede deksel 16"/40 cm

165201-8

Sverd 14" (35 cm), 3/8", .050" , 1,1

VALGFRITT TILBEHØR

165201-8

Sverd 14" (35 cm), 3/8", .050" , 1,1

419288-5

Kjede deksel 16"/40 cm

744003-1

RUNDFIL 4,0MM

953003060

FLATFIL

953004010

HÅNDTAK TIL FIL, TRE

953008020

FILHÅNDTAK I PLAST TIL RUNDFIL

953030010

FILHOLDER MED FIL 4,0MM

953100040

Filhjelp for motorsag 4mm

953100090

Kjedemåler 1/4"

958035661

Sverd, 14" 35cm, 3/8 -52, 1,3mm

958492652

SAGKJEDE 1,3MM 3/8"

958500162

RUNDFIL 4,0MM (3pk)

958500617

RUNDFIL 4,0MM (3pk), MAKITA

980008610

Kjedeolje, 1 liter Biotop

988002256

Kjedeolje, 1 liter

988002656

Kjedeolje, 1 liter

988959394

DOLMAR plastikk multikasse for bl.a.

D-70948

Rundfil 4,0 mm med håndtak og

ANNET

Bruksanvisning

