

## COMBOKIT

# DLX2220AJ

18V

To batterimaskiner 18V/2,0Ah, batterilader og Makpac koffert

18V Combo sett med to kompakte og børsteløse maskiner for montering. Består av drill DDF483 og slagskrutrekker DTD155 med 1/4" bitsinnfesting. 2stk 2,0Ah batterier og hurtiglader gir lav vekt og rask ladetid på kun 23 min.



## MODELLER I COMBOKIT



**BORSKRUTREKKER**  
**DDF483Z**



**SLAGSKRUTREKKER**  
**DTD155Z**

# BORSKRUTREKKER

## DDF483Z

18V (z-modell)

Liten og svært ergonomisk drill med børsteløs motor

Liten og svært ergonomisk drill med børsteløs motor. 18V kompakt som er svært god for en som jobber lange arbeidsplasser. Z-modell leveres uten batteri og lader.



18V

**BL**  
MOTOR

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor	✓
Li-ion batteri 18V	-
Batteribeskyttelse	✓
Turtall (rpm)	0-500 / 1700
Maks moment hard/myk	40 / 23 Nm
Moment innstilling	20
Maks borediameter i tre	30 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck	1,5 - 13 mm
Lydnivå (L <sub>PA</sub> )	77 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring	≤2,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Vekt	1,2 - 1,6 kg
Dimensjoner (LxBxH)	162 x 79 x 247 mm

### Brukerfordeler

- Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
- Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.
- LED-arbeidsbelysning.
- Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.

**NOBB NR 51714982**

Link til produktside - [www.makita.no](http://www.makita.no)



# SLAGSKRUTREKKER

## DTD155Z

18V (z-modell)

### Stor kapasitet og børsteløs motor

Børsteløs slagskrutrekker med 1/4" bitsinnfesting på 18V. Maskinen er en lett og tynner variant enn vanlig og gjør det lett å komme til på trange plasser. Den har børsteløs motor som yter hele 140Nm. Maskinene leveres som Z-modell uten batteri og lader.



### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor	✓
Li-ion batteri 18V	-
Batteribeskyttelse	✓
Turtall (rpm)	0-1300 / 3000
Maks moment (Nm)	140 Nm
Kapasitet bolt	M5-M14
Kapasitet maskinskrue	M4-M8
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M5-M12
Slagtall (ipm)	0-1600 / 3900
Lydnivå (L <sub>WA</sub> )	105 dB(A)
Lydnivå (L <sub>PA</sub> )	94 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), festing av bolt	14,0 m/sec <sup>2</sup>
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Vekt	1,2 - 1,5 kg
Dimensjoner (LxBxH)	135 x 79 x 232 mm

### Brukerfordeler

- Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
- Høyt dreiemoment.
- 1/4" bitsinnfesting.
- Reversmulighet.
- Smalt håndtak gjør den smidig å håndtere.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- LED-arbeidsbelysning.
- Z-modell - leveres uten batteri og lader.

### NOBB NR 53379366

Link til produktside - [www.makita.no](http://www.makita.no)



# MODELLER I COMBOKIT (Anbefalt pris inkl. Mva)

## ■ VALGFRITT TILBEHØR

**P-71794**

BATTERIDRILL HOLDER NORMAL



**P-71940**

BATTERIDRILL HOLDER LITEN



**821550-0**

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



**837670-0**

INNLEGG MAKPAC TYPE 2



**194250-8**

HURTIGCHUCK 10MM 1/4"



**P-90629**

VINKELCHUCK 1/4"



**837670-0**

INNLEGG MAKPAC TYPE 2



## ■ ANNET - DDF483Z

Bruksanvisning



## ■ ANNET - DTD155Z

Bruksanvisning

