

Momentskrutrekker

DF012DSJ

7.2V • 0 – 650 min⁻¹ • 5,6 Nm

Hendig liten skrutrekker med momentjustering

Batteridrevet 7,2V momentskrutrekker med 1/4" bitsfeste og 21 momentinnstillinger. Kan brukes i både rett og bøyd form. Levers med 2stk 7,2V/1,0Ah batterier og lader. Ladetid ca 30min.



7.2V

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 7,2V	-
Spenning	7,2 V
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	0 - 200 / 0 - 650 min ⁻¹
Maks moment hard/myk	5,6 / 3,6 Nm
Moment innstilling	21
Vibrasjoner pr min	200 min ⁻¹
Lydnivå (L _{pA})	70 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri (EPTA)	0.4 - 0.5 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	279 x 43 x 43 mm
Dimensjoner, sammenslått	224 x 43 x 141 mm

Brukerfordeler

- Auto-stop clutch: motoren stopper når dreiemomentet er nådd.
- Kan også kjøres i revers.
- Kan brukes i rett eller vinklet posisjon.
- 1/4" bitsinnfesting.
- LED-arbeidsbelysning.
- Ideell til arbeid på trange steder.
- Ergonomisk utformet grep.
- Z-modell - leveres uten batteri og lader.

EAN 0088381838047

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

821549-5

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



STANDARDUTSTYR

198000-3 (2x)

Batteri 7,2V 1,5Ah Li-ion



194588-1

Batterilader 7,2V / 10,8V



VALGFRITT TILBEHØR

821549-5

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



ANNET

Bruksanvisning

